

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Produkt-ID: SV231HDMIUA



Der 2-Port USB/HDMI®-KVM-Umschalter SV231HDMIUA ermöglicht eine einfache Steuerung von USB-fähigen Multimedia-Computern oder -Geräten mit HDMI-Monitor mittels eines einzigen Peripherie-Sets/einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, -Maus, -Monitor, -Lautsprecher und -Mikrofon). Eine höchst vielseitige KVM-Lösung: Der USB/HDMI-KVM-Switch hat einen eingebauten 2-Port-USB 2.0-Hub, über den ausgewählte Computer auf High-Speed-USB-Geräte zugreifen können. So sparen Sie Kosten für die Anschaffung von Zweit-USB-Peripheriegeräten. Um auch hochauflösende Videos anzeigen zu können, unterstützt der HDMI KVM-Switch HD-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Durch die original digitale Signalübertragung über Kabel kann der Switch auch verwendet werden, um ein HD-Panel für mehrere HDMI-Quellen, z. B. Blu-Ray-Player, Video-Spielkonsolen und HD-Mediacenters, zu verwenden. Der Switch unterstützt ebenfalls Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktionen und ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen Computer, USB-Ports des Hubs sowie Audio-/Mikrofonkanäle entweder gleichzeitig oder unabhängig voneinander über entweder die Druckschalter in der Frontblende oder die Hotkeys der Tastatur auszuwählen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Anschließen von zwei Multimedia-PCs an eine einzige Konsole für höhere Produktivität im Büro.
- Schüler und Studenten können ihre Spielekonsole und ihren PC oder Laptop an einen einzigen Monitor anschließen.
- Multimedia-PCs können Peripheriegeräte und einen einzigen hochauflösenden Fernseher gemeinsam verwenden.

- Ideal für die gemeinsame Verwendung eines HDMI®-Monitors mit zwei neueren HDMI-Multimedia-PCs.

Merkmale

- Gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten auf mehreren PCs über den eingebauten USB 2.0-Hub möglich.
- Unterstützt hochauflösendes Digitalvideo bis zu UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) und 1080p (1920x1080)
- Unabhängige Audio-Umschaltung
- PC-Umschaltung über Druckschalter oder Hotkeys
- Manuelle Video-Einstellung über Funktionsknopf an der Rückseite.
- Unterstützt Plug and Play-Betrieb.
- Akustisches Signal bei der PC-Umschaltung.
- Keine Software oder Treiber notwendig; plattformunabhängig
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
- Unterstützt sowohl HDMI®-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5mm-Stecker.

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein



Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnell Tasten
MTBF	126813 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	HDMI (19-polig)
	USB B (4-polig)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)


Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Online/Aktiv (Grün - angeschlossener PC ist online, Rot - PC ist ausgewählt)
--------------	--

Strom



Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktbreite	4.9 in [12.5 cm]
Produkthöhe	1.6 in [40 mm]
Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	22.4 oz [634 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Versandgewicht	2.4 lb [1.1 kg]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2-Port-HDMI-KVM
	Netzadapter
	Benutzerhandbuch
	Packung von Gummifüßen

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

