

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Produkt-ID: SV211HDUA



Mit dem 2-Port HDMI® Kabel-KVM-Switch mit Audio und Fernumschaltung SV211HDUA können Sie zwei HDMI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten bestehenden Set steuern.

Für einen ordentlichen Schreibtisch ohne Platzverlust ist dieser kompakte HDMI USB KVM mit integrierten Kabeln ausgestattet, die direkt an das System angeschlossen werden und minimalen Platz beanspruchen. Der Switch verfügt über eine Drucktaste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einer leicht zugänglichen Stelle platziert werden kann, sowie Tastatur-Hotkeys und Software für PC oder Mac zum Umschalten zwischen Systemen. Um den Bedarf für sperrige externe Stromadapter und Wandsteckdosen zu vermeiden, wird der HDMI KVM-Switch über USB mit Strom versorgt.

Dieser KVM mit HDMI-Videofunktion bietet Unterstützung für 1080p HD-Auflösungen (bis zu 1920x1200) für große HDMI-Displays bei Anwendungen, für die eine hochwertige Grafikausgabe erforderlich ist.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.
- Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten daheim

oder im Heimbüro

- Höhere Produktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel
- Unterstützt HD-Auflösungen (1080p - 1920x1200)
- Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
- Unterstützt Hot-Plugging
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
- Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
- Unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching für ununterbrochenes Audio
- Analog (3,5 mm) und HDMI-Audio wird unterstützt

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Industrienormen	HDCP
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Audiospezifikationen	Unterstützung für 3,5 mm und HDMI-Audio
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software

Steckverbindungen

Konsolen-Schnittstelle (n)	HDMI (19-polig)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	HDMI (19-polig)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS 10.6 bis 10.9

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeige
--------------	-------------------

Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	33.5 in [85 cm]
	Produktlänge	3.5 in [88 mm]
	Produktbreite	2.6 in [66 mm]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktgewicht	12.4 oz [350 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen	Package Length	9.8 in [25 cm]
	Package Width	6.3 in [16.1 cm]
	Package Height	2.4 in [62 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	16.4 oz [464 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	KVM Switch
		Software-CD
		Anleitung
<hr/>		

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.