

4 Port HDMI KVM Switch - 4K 30Hz - zwei Displays

Product ID: SV431DHD4KU



Mit diesem HDMI KVM-Switch mit 4 Ports können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und einem Monitor mit bis zu 4K 30 Hz steuern. Der KVM bietet auch 3,5-mm-Audio und einen integrierten USB 3.0-Hub mit 2 Ports.

4K bei 30 Hz UHD-Dual-Display

Dank Unterstützung für 4K-30-Hz-Auflösungen (Ultra HD) kann dieser KVM-Switch zwei HDMI-Displays mit kristallklarer Qualität betreiben, wodurch er ideal für grafische Anwendungen geeignet ist, die UHD-Unterstützung benötigen.

Bequeme und kosteneffiziente USB 3.0-Peripherie-Freigabe

Dieser KVM-Switch mit 4 Ports umfasst zwei USB 3.0-Ports sowie vier HID-Tastatur- und -Maus-Ports, damit Sie Peripheriegeräte zwischen jedem Computer freigeben und so Kosten für separate Geräte vermeiden können. Der USB 3.0-Hub schaltet Ihre verbundenen Geräte automatisch zum ausgewählten Computer um - so müssen Sie sich nicht damit herumschlagen, Peripheriegeräte zu trennen und neu anzuschließen.

Vollständige Multimedia-Unterstützung

Zusammen mit der Dual-UHD-Videounterstützung bietet dieser KVM-Switch zusätzliche bidirektionale 3,5-mm-Audio-Ports mit zwei Kanälen. Mit dieser unabhängigen analogen Audiofunktion können Sie Ihre analogen Audiogeräte wie Lautsprecher oder Mikrofone zwischen jedem Ihrer verbundenen Computer freigeben - so erhalten Sie auf Ihren Systemen vollständige Multimediakontrolle.

Der SV431DHD4KU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für Anwendungen, die zwei Displays mit hohen Auflösungen erfordern, z. B. Grafikdesign, medizinische Bildgebung, Digital Signage oder Multimedia-Design über vier Computer
- Großartig geeignet zum Freigeben von Hochgeschwindigkeitsspeicher zwischen bis zu vier Systemen
- Perfekt geeignet für Anwendungen von Kreativexperten, z. B. Video- und Sounddesign bzw. -bearbeitung

Merkmale

- Hochauflösende Videoqualität mit Unterstützung für zwei 4K-Displays bei 30 Hz
- Zwei integrierte USB 3.0-Ports und unabhängige HID-Tastatur/-Maus-Ports
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Separate zusätzliche 3,5-mm-Unterstützung
- Unterstützt Tasten- und Hotkey-Wechsel

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	2
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	HDMI
Leistung	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
	Breitbild unterstützt	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Max. Digitalauflösungen	3840 x2160 @ 30Hz
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder	Hostanschlüsse	8 - HDMI 4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - HDMI 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - LED für Quellstatus und ausgewählten PC 1 - Ein-/Aus-LED
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C~40°C

	Feuchtigkeit	0% bis 80%
	Lagertemperatur	-10°C~60°C
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	220 mm [8.7 in]
	Produktgewicht	1.2 kg [2.7 lb]
	Produkthöhe	63 mm [2.5 in]
	Produktlänge	130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Kurzanleitung 4 - GummifüÙe 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

GröÙe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.